

MİKSER AMPLİFİKATÖRLER

DR30 serisi ve DR60 serisi

DR Serisi, D-Sınıfı güç amplifikatörleri ve reverb ses mikserlerinden oluşmaktadır. Seri, 4 farklı modelden oluşur ve 16 kanallı bir reverb efektine sahiptir. Her giriş, 3 bantlı bir EQ'ya sahiptir ve dengeli combo jak ile donatılmıştır. Cihazlar, yumuşak başlatma, düşük voltaj, aşırı ısınma, kırpma ve kısa devreye karşı koruma özellikleri içerir. Camiler ve kiliseler gibi yerlerde canlı konuşmalar için tasarlanmıştır.



Genel Özellikler

- 16 kanallı reverb
- Her mikrofon giriş kanalı için bas/tiz/orta/reverb/gain kontrolü
- Her kanal için bireysel phantom power kontrolü
- Dahili monitör hoparlörü
- Kulaklık çıkışı
- Hat giriş kanalı için bas/tiz kontrolü
- 2x ana ses seviyesi
- 3x Dengeli Mikrofon Girişi (DR6050 ve DR6051 modellerinde 6x)
- 1x Hat Girişi
- 1x Hoparlör Çıkışı (DR3051, DR6050 ve DR6051 modellerinde 2x)
- 1x Kulaklık Çıkışı
- 1x XLR Hat Çıkışı (DR3051, DR6050 ve DR6051 modellerinde 2x)
- 160-220 VAC giriş voltajı
- Boyut: 2U 19" Rack montajlı

Teknik Özellikler

DR3050

- Nominal Çıkış Gücü: 270W
- Maksimum Güç: 500W
- Çıkış Empedansı: 4Ω

DR3051

- Nominal Çıkış Gücü: 2 x 270W
- Maksimum Güç: 2 x 500W
- Çıkış Empedansı: 2 x 4Ω

DR6050

- Nominal Çıkış Gücü: 2 x 270W
- Maksimum Güç: 2 x 500W
- Çıkış Empedansı: 2 x 4Ω

DR6051

- Nominal Çıkış Gücü: 2 x 270W
- Maksimum Güç: 2 x 500W
- Çıkış Empedansı: 2 x 4Ω / 2 x 50V / 2 x 70V / 2 x 100V

