

Marka STUDIOMASTER**Ürün İsmi** DQX4-4000**Teknik Bilgiler**

- Eğim (1kHz, LPF'yi Baypas): 50V/us
 - THD+N (%10 nominal çıkış gücü): %0,01
 - IMD-SMPTE (%10 nominal çıkış gücü): %0,01
 - DIM30 (%10 nominal çıkış gücü): %0,01
 - Çapraz karışma reddi (nominal güçten daha az, 20Hz - 1kHz): >90Db
 - Frekans Tepkisi (%10 nominal çıkış gücü, 8ohm, 20Hz - 20kHz): 0,2dB
 - Giriş Empedansı: 20k ohm (dengeli), 10k ohm (dengesiz)
 - Sönümlleme Faktörü (8ohm, 20Hz - 200Hz): 5000
 - S/N oranı (A ağırlıklı, 20Hz-20kHz): >107-112dB
 - Güç kaynağı: 90-260VAC, 50/60Hz
 - Koruma: alçak gerilim/karayolu/termal/DC çıkış koruması
 - Boyutlar (GxYxD) 483 mm x 44 mm x 462 mm
 - Net Ağırlık: 9-12kg
-
- 8ohms Stereo: 4x1000watts
 - 4ohms Stereo: 4x1700watts
 - 2ohms Stereo: 4x2890watts
 - 16ohm Bridged: 2x2000watts
 - 8ohm Bridged: 2x3400watts
 - 4ohm Bridged: 2x5780watts